

TIVOX

VSK-117 Barkod Okuyucu Kullanım Klavuzu



GİRİŞ

Barkod okuyucular genellikle alışveriş merkezlerinde, süper marketlerde ve marketlerde bulunan barkoddan fiyat ve ürünle ilgili diğer bilgileri çeken araçlardır. Gelişen teknoloji nimetleri arasında yer alan barkod okuyucular sayesinde alışveriş süreleri ile stok takip gibi işlemler artık en aza indirgenmiştir. Kısa sürede onlarca, yüzlerce ürünü satın alabilir, ödemesini yapabilir ve düzenli, hızlı bir şekilde stok yönetimi yapılabilir.

Teknik özellikleri:

Voltaj: DC: DC 3.6-4.2V

Kablosuz mesafesi: 200m

Depolama kapasitesi: 2000 makale veya 20k karakter

Işık kaynağı: 650nm ±10%VLDgüç<20mW

Tarama genişliği: 0-550mm

Tarama hızı: 20

Kurulum - Okuyucu Nasıl Bağlanır

USB: USB kablosunun bir ucunu okuyucuya diğer ucunu da bilgisayar üzerindeki USB girişine bağlayın.

Klavye kablosu ile: Okuyucuyu prize bir ucunu klavyeye diğer ucunu da bilgisayar üzerindeki klavye girişine bağlayın.

RS232 Seri port ile: Okuyucunun bir ucunu prize diğer ucunu da bilgisayarın üzerindeki RS232 portuna bağlayın.



014301

zil sesi alçaltma yükseltme

Cihazınız okumuyorsa cihaz ile alıcıyı eşleştirmeden önce alıcıyı çıkarıp tekrar takın, ardından barkodları sırasıyla okutunuz.

Cihaz çalışacaktır.

Fabrika ayarlarına dönüp alıcı ile cihazı eşleştirmek için numaraları sırasıyla okutunuz.



0C

1 - alıcıyı restle



0B

2 - okuyucuyu resetle



033000

3 - eşleşme iptal



033001

4 - eşleştir



032301

hafızaya alınanları sil

Kanal Ayarları

Diğer cihazlar kapalıyken elinizdeki cihaz ile okuyucu kanal 0, Ardından alıcı kanal 0 okutup, cihazın kanalını 0 olarak ayırıyoruz. diğer 2 ya da 1 cihaza da aynı işlemi uygulayınız.Aynı ortamda 19 adete kadar cihaz İLE 19 ADET ALICI kullanabilir.



039000

alıcı kanal 0



039007

alıcı kanal 7



039020

alıcı kanal 20



034000

okuyucu kanal 0



034007

okuyucu kanal 7



034020

okuyucu kanal 20



032300

hafızaya alınanları muhafaza etme



03A000

ingilizce klavye



03A020

Türkçe klavye Q



035006

60 saniye içinde uyku modu



035060

10 dakika içinde uyku modu



032200

hafızaya alınanları pc'ye aktar



031002

hafızaya alma modu



031000

tetik modu



000A1

büyük harfler



000A2

küçük harfler

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin

Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik

masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep

etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz

onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı

tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı

tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın

ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini

reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı

müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne

başvurabilir. Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki

basvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki

Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir

Güvenlik ve Çevre Uyarıları

Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar: Kasanız içerisindeki

fanlar bulundukları ortama bağlı olarak zaman içerisinde tozlanabilir. Bu durumda bir

kompresör vasıtasıyla fanları temizlemeniz kasa içi soğutmanın düzgün sağlanabilmesi

açısından önemlidir. Kasanız toz ve nem gibi dış etkenlerin dışındaki normal çalışma

koşullarında herhangi bir bakım gerektirmez.

Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek

durumlara ilişkin uyarılar:

Kullanılan bileşenler elektrik ile çalıştığından dolayı herhangi bir akıma maruz kalma

riski ile karşılaşmamak için nemden ıslaklıktan uzak tutunuz.

Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler:

Burada belirtilenler ile sınırlı olmamak kaydı ile bu bölümde bazı kullanıcı hatalarına

ilişkin örnekler sunulmuştur. Bu ve benzeri konulara özen göstermenizi rica ederiz.

Örnekler:

Cihazı çalışır durumda taşımak, temizlemek vb Cihaz üzerine katı ya da sıvı maddelerin

dökülmesi Cihazın korunmaması, düşürülmesi vb. gibi darbe alması

UYARI:

Cihaz çalışır durumda iken temizlik yapmayınız. Islak ve köpüklü bez vb. araçlarla

temizlik yapmayınız.

Kullanım ömrü: 5 yıldır.

Enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler : Kullanmadığınız

zamanlarda enerji tasarrufu yapmanız için bilgisayarınızı kapalı tutunuz.

İthalatçı Firmanın Ünvanı, Adres ve Telefon Numarası:

ARTEBARKOD BİLİŞİM İTH. İHR. SAN. VE .TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: TATLISU MAH. ARİF AY SK. EKŞİOĞLU APT. NO:15 İÇ KAPI NO:4
ÜMRANİYE/İSTANBUL

Tel: (0216) 365 10 12

Faks : 0216 365 10 13

Yurtdışındaki Üretici Firmanın Adı:

NINGBO KINGCODE IOT TECHNOLOGY CO., LTD

Servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerler:

Bu konuda bilgi almak için;

• **info@artebarkod.com.tr** adresine e-posta atabilirsiniz.

Ya da

• **(0216) 365 10 12** arayarak mesai saatleri içerisinde destek

alabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.