

TIVOX

VSW-122 Barkod Okuyucu Kullanım Klavuzu



GİRİŞ

Barkod okuyucular genellikle alışveriş merkezlerinde, süper marketlerde ve marketlerde bulunan barkoddan fiyat ve ürünle ilgili diğer bilgileri çeken araçlardır. Gelişen teknoloji nimetleri arasında yer alan barkod okuyucular sayesinde alışveriş süreleri ile stok takip gibi işlemler artık en aza indirgenmiştir. Kısa sürede onlarca, yüzlerce ürünü satın alabilir, ödemesini yapabilir ve düzenli, hızlı bir şekilde stok yönetimi yapılabilir.

Teknik özellikleri:

Kablosuz mesafesi: 500m

Tarama hızı: 200 tarama/sn

Kontrast: >=30%

Çözünürlük: >=5mil

Kurulum - Okuyucu Nasıl Bağlanır

USB: USB kablosunun bir ucunu okuyucuya diğer ucunu da bilgisayar üzerindeki USB girişine bağlayın.

Klavye kablosu ile: Okuyucuyu prize bir ucunu klavyeye diğer ucunu da bilgisayar üzerindeki klavye girişine bağlayın.

RS232 Seri port ile: Okuyucunun bir ucunu prize diğer ucunu da bilgisayarın üzerindeki RS232 portuna bağlayın.



%%GZSC014301

zil sesi alçaltma yükseltme



%%GZSC001900

otomatik okuma kapalı



%%GZSC001901

otomatik okuma açık

Fabrika ayarlarına dönüp alıcı ile cihazı eşleştirmek için numaraları sırasıyla okutun
Fabrika ayarlarına dönüp alıcı ile cihazı eşleştirmek için alıcının arkasındaki tuşu kapatıp açınız, sonra numaraları



%%GZSC0C

1 - alıcıyı resetle



%%GZSC0B

2 - okuyucuyu resetle



%%GZSC033000

3 - eşleşme iptal



%%GZSC033001

4 - hızlı eşleşme

Kanal Ayarları

Diğer cihazlar kapalıyken elinizdeki cihaz ile okuyucu kanal 0, Ardından alıcı kanal 0 okutup, cihazın kanalını 0 olarak ayırıyoruz. diğer 2 ya da 1 cihaza da aynı işlemi uygulayınız. Aynı ortamda 19 adete kadar cihaz İLE 19 ADET ALICI kullanılabilir.



%%GZSC039000

alıcı kanal 0



%%GZSC039007

alıcı kanal 7



%%GZSC039020

alıcı kanal 20



%%GZSC034000

okuyucu kanal 0



%%GZSC034007

okuyucu kanal 7



%%GZSC034020

okuyucu kanal 20



%%GZSC031002

hafızaya alma modu



%%GZSC03AC00

ingilizce klavye



%%GZSC03A026

Türkçe klavye Q



%%GZSC032200

hafızaya alınanları pc'ye aktar



%%GZSC035C60

10 dakika içinde uyku modu



%%GZSC035C06

60 saniye içinde uyku modu



0302000

Manual mod



0302020

devamlı okuma modu



%%GZSC031000

normal okuma modu



0006C10

CR1



0310010

CR2



0006C00

CR3



%%GZSC0B142

sessiz okuma on



%%GZSC014200

sessiz okuma off

Boşluk (TAB) Ekleme



0006010

TAB1



0310000

TAB2



0000000

TAB3



0000090

TAB4



0000160

TAB5



0006000

TAB6

Siyah zeminli barkod modu kapama



0006010

1



0001011

2



0006000

3

Siyah zeminli barkod okuma modu



0006010

1



0001021

2



0006000

3

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin

Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir

Güvenlik ve Çevre Uyarıları

Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar: Kasanız içerisindeki

fanlar bulundukları ortama bağlı olarak zaman içerisinde tozlanabilir. Bu durumda bir kompresör vasıtasıyla fanları temizlemeniz kasa içi soğutmanın düzgün sağlanabilmesi açısından önemlidir. Kasanız toz ve nem gibi dış etkenlerin dışındaki normal çalışma koşullarında herhangi bir bakım gerektirmez.

Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar:

Kullanılan bileşenler elektrik ile çalıştığından dolayı herhangi bir akıma maruz kalma riski ile karşılaşmamak için nemden ıslaklıktan uzak tutunuz.

Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler:

Burada belirtilenler ile sınırlı olmamak kaydı ile bu bölümde bazı kullanıcı hatalarına

ilişkin örnekler sunulmuştur. Bu ve benzeri konulara özen göstermenizi rica ederiz.

Örnekler:

Cihazı çalışır durumda taşımak, temizlemek vb Cihaz üzerine katı ya da sıvı maddelerin dökülmesi Cihazın korunmaması, düşürülmesi vb. gibi darbe alması

UYARI:

Cihaz çalışır durumda iken temizlik yapmayınız. Islak ve köpüklü bez vb. araçlarla temizlik yapmayınız.

Kullanım ömrü: 5 yıldır.

Enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler : Kullanmadığınız zamanlarda enerji tasarrufu yapmanız için bilgisayarınızı kapalı tutunuz.

İthalatçı Firmanın Ünvanı, Adres ve Telefon Numarası:

ARTEBARKOD BİLİŞİM İTH. İHR. SAN. VE .TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: TATLISU MAH. ARİF AY SK. EKŞİOĞLU APT. NO:15 İÇ KAPI NO:4 ÜMRANİYE/İSTANBUL

Tel: (0216) 365 10 12

Faks : 0216 365 10 13

Yurtdışındaki Üretici Firmanın Adı:

NINGBO KINGCODE IOT TECHNOLOGY CO., LTD

Servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerler:

Bu konuda bilgi almak için;

• **info@artebarkod.com.tr** adresine e-posta atabilirsiniz.

Ya da

• **(0216) 365 10 12** arayarak mesai saatleri içerisinde destek

alabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.